

## UT30B Ручной цифровой мультиметр

### Особенности



Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	200 мВ/2000 мВ/20 В/200 В/500 В	+/- (0.5%+2)
Измерение переменного напряжения	200 В/500 В	+/- (1.2%+10)
Измерение постоянного тока	200 мкА/2000 мкА/20 мА/200 мА/10 А	+/- (1%+2)
Измерение сопротивления	200 Ом/2000 Ом/20 кОм/200 кОм/20 МОм	+/- (0.8%+2)
Тестирование транзисторов	+	
Тестирование диодов	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	1999	
Размер ЖК дисплея	16x48мм	
Специальные функции		
Удержание показаний	+	
Подсветка дисплея	+	

### Основные характеристики

Цвет прибора	Серебристо-серый
Вес прибора	160гр
Размер прибора	130 x 74 x 41мм
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, руководство
Дополнительные аксессуары	Чехол, Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2)